

Alimentation d'une locomotive en courant continu ou digital avec éclairage par LED blanches



Moteur 1	Orange	1	8	Rouge	Rail Droit
Feux Arr. « F0 »	Jaune	2	7	Bleu	(+)
« F1 »	Vert	3	6	Blanc	Feux Av. « F0 »
Rail Gauche	Noir	4	5	Gris	Moteur 2



Support décodeur digital

Principe :

Câblage d'une locomotive avec éclairage par LED blanches en fonction du sens de marche. Les LED sont montées en série et il faut ajouter des résistances de 1 kOhm.

Le support rose permet de connecter un décodeur digital permettant de faire rouler la locomotive en courant continu ou digital.

Pour allumer les feux en digital, on utilise la fonction « F0 ».

Les couleurs utilisées des fils sont celles qui sont utilisées pour le digital.

Toujours réaliser les branchements hors tension – Bien vérifier les polarités