

Alimentation d'une locomotive en courant continu ou digital avec éclairage avec ampoules blanches





Support décodeur digital

Moteur 1	Orange	1	8	Rouge	Rail Droit
Feux Arr. « F0 »	Jaune	2	7	Bleu	(+)
« F1 »	Vert	3	6	Blanc	Feux Av. « F0 »
Rail Gauche	Noir	4	5	Gris	Moteur 2

Principe :

Câblage d'une locomotive avec éclairage par lampes blanches en fonction du sens de marche.
Le support rose permet de connecter un décodeur digital permettant de faire rouler la locomotive en courant continu ou digital.

Pour allumer les feux en digital, on utilise la fonction « F0 ».

La consommation de l'ampoule ne doit pas dépasser 100 mA, ce qui est le cas par exemple des ampoules des anciennes locomotives JOUEF.

Les couleurs utilisées des fils sont celles qui sont utilisées pour le digital.

Toujours réaliser les branchements hors tension – Bien vérifier les polarités